

Steckkartenmodul CM-PGW


Beispiele für die Vernetzung:

COM-A	auf Modulregler MR08 und MR12 möglich
COM-C	nur auf Modulregler MR12 möglich.

Konfigurierung:

Yabe Bacnet Explorer

<https://sourceforge.net/projects/yetanotherbacnetexplorer/>



Das Modul muss von selbst erscheinen.
Den ersten Dialog mit OK bestätigen.

Pro Device können alle Datensätze, die vorhanden sind, mit "Subscribe" dargestellt werden.
In der Liste erscheinen immer nur die, welche aktuellen sind.

Steckkartenmodul CM-PGW

Yet Another Bacnet Explorer - Yabe

File Functions Options Help

Devices

COM9

- Schneid-PGW [8054]
- free111
- free112
- free117
- free118
- free119
- free120
- free121
- free122
- free123
- free124
- free125
- free126
- free127
- free0
- free2
- free3
- free4

Address Space

- Schneid-PGW
- 601
- 602
- 603
- 604
- 1
- 2
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 617 Pumpe HK0

Subscriptions, Periodic Polling, Events/Alarms


Device	ObjectId	Name	Value	Time	Status
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_INPUT:601	601	0,8	15:28:44	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_INPUT:602	602	43	15:28:45	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_INPUT:603	603	48	15:28:40	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_INPUT:604	604	68,2	15:28:45	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:1	1	2	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:2	2	2	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:3	3	1	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:4	4	1	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:5	5	1	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:6	6	0	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:7	7	0	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:8	8	0	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:9	9	0	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:10	10	2	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:11	11	2	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_ANALOG_VALUE:12	12	0	15:28:22	OK
1 - 8054	OBJECT_BINARY_OUTPUT:617	617 Pumpe HK0	0	15:28:22	OK

Im Adress-Space; wo die Objekte erscheinen; können Parameter (Present Value) auch zum Regler zurückgeschrieben werden.

Steckkartenmodul CM-PGW

Einstellungen im ICC-Studio:

Versuchsaufbau mit 2 PGWs (COM-A und COM-C) am MR08 Regler
Baudrate 19200 Adr. 1 (A+C)



- Mit dem ICC Studio werden offline die Einstellungen gemacht.
- **! Wichtig !** immer vor dem Download speichern.
- Wenn das Modul per USB verbunden ist und im Programm Online, werden die Einstellungen mit Upload auf dem PC gespeichert und müssen offline editiert werden.

- Mit Download können beliebig viele Module beschrieben werden.
- In "Network – BACNET – NODE" darf die MAC-Adresse nur einmal vorkommen (0-127).
- Es können max. 240 BACNET Objekte vergeben werden, der Rest wird als Default BACNET Mapping übertragen, kann also von der Gegenstelle nur dargestellt werden, wenn die Instance ID bekannt ist (Datenpunktliste).
- Objekte die in der Liste eingetragen sind, können per Broadcast gefunden werden (Samt Bezeichnung / Einheit / und Multiplikator).

Steckkartenmodul CM-PGW

Beispiel AT vom MR08 Regler auf der BACNET Seite:

Ar	Available Items
Analog Value - 6	Object Name: 601 Aussenfühler
Analog Value - 7	Instance: 601
Analog Value - 8	Database Address: 1200
Analog Value - 9	Data Type: 16-Bit Signed
Analog Value - 10	Multiplier: 0.1
Analog Value - 11	Units: No Units
Analog Value - 12	Unit Value:
Analog Input - 601 Aussenfühler	Default COV Increment: 0
Analog Input - 602	
Analog Input - 603	

- Object Name: Muss einzigartig in der Node sein, kann ein Text sein, oder nur Zahlen.
- Instance: Muss einzigartig in der Node sein, ist praktisch ein Datenpunkts ID.
- Database Adress: Der Verweis wo der Wert im Modul abgelegt ist (Einstellung Host).
- Data Type: 2Byte Signed wie per Modbus vorgegeben (WZDaten haben zb. 32Bit 4Byte).
- Multiplikator: 0.1 wir übertragen am Modbus für zwölfteinhalb Grad 125.
- Unit: Einheit in diesem Fall Celsius.
- Default COV Increment: Gibt an, bei welcher Änderung des Wertes er neu gesendet werden soll, 0 bedeutet bei jeder Änderung, 10 würde bedeuten erst bei 1K Änderung soll neu gesendet werden.

Beispiel Host Seite: MR08 Istwerte ab Datenpunkt 601

Project	Input Register Service Object - VAL700 Settings
Binary Output - 627	Description: VAL700
Default BACnet Mapping	Destination Address: 1
Host	Start Register: 601
Modbus RTU Master	Number of Registers: 100
Input Register Service Object - VAL700	Database Address: 1200
Holding Register Service Object - Par100	Multiplier: 1
Holding Register Service Object - Par200	Read Function: 4 (Read Input Registers)
Holding Register Service Object - Par300	Data Type: 16-Bit Unsigned
Holding Register Service Object - Par400	32-Bit Options
Holding Register Service Object - Par500	32-Bit Registers: <input type="checkbox"/>
Holding Register Service Object - Par600	Floating Point: <input type="checkbox"/>
Input Register Service Object - VAL800	Big Endian: <input type="checkbox"/>
Input Register Service Object - VAL900	Word-Size Register: <input checked="" type="checkbox"/>
I/O	

Holding Register können von der BACNET Seite auch zurückgesendet werden.

- **! Wichtig !** Write Function 6 (Da kein Multiset am Regler möglich ist).

Steckkartenmodul CM-PGW

Beispiel MR08 Istwerte und Parameter per Modbus:

The screenshot shows a software interface with a tree view on the left and a configuration panel on the right. The tree view includes 'Binary Output - 627', 'Host', 'Modbus RTU Master', and 'I/O'. Under 'Modbus RTU Master', several 'Holding Register Service Object' entries are listed, with 'Par100' selected. The configuration panel on the right shows settings for 'Par100', including 'Description', 'Destination Address', 'Start Register', 'Number of Registers', 'Database Address', 'Multiplier', 'Read Function', 'Write Function', 'Group Multiple Writes', 'Data Type', '32-Bit Options', and 'Floating Point'.

Object Type	Description	Destination Address	Start Register	Number of Registers	Start Coil	Number of Coils	Start Input	Number of Inputs	Database Address	Multiplier	Read Function
Input Register Service Object	VAL700	1	601	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1200	1	4 (Read Input Registers)
Holding Register Service Object	Par100	1	1	100	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	3 (Read Holding Registers)
Holding Register Service Object	Par200	1	101	100	N/A	N/A	N/A	N/A	200	1	3 (Read Holding Registers)
Holding Register Service Object	Par300	1	201	100	N/A	N/A	N/A	N/A	400	1	3 (Read Holding Registers)
Holding Register Service Object	Par400	1	301	100	N/A	N/A	N/A	N/A	600	1	3 (Read Holding Registers)
Holding Register Service Object	Par500	1	401	100	N/A	N/A	N/A	N/A	800	1	3 (Read Holding Registers)
Holding Register Service Object	Par600	1	501	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1000	1	3 (Read Holding Registers)
Input Register Service Object	VAL800	1	701	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1400	1	4 (Read Input Registers)
Input Register Service Object	VAL900	1	701	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1600	1	4 (Read Input Registers)

Einstellungen in MR08_Modbus_Bacnet.icsproj enthalten.

!Wichtig!

Einstellungen I/O alle deaktivieren bzw. löschen, sonst werden Database Register überschrieben.

!Wichtig!

In der DeviceConfiguration -> PicoPort müssen folgende Einstellungen passen.

The screenshot shows the 'PicoPort - CM08-PGW2 Settings' window. The left pane shows a tree view with 'Device Configurations' expanded to 'PicoPort - CM08-PGW2' and 'Internal Parameters' expanded to 'Network Configuration Parameters'. The right pane shows the settings for 'CM08-PGW2', including 'Description', 'Product ID', 'Database Endianness', 'Default Network Protocol', 'Auto Run', 'Configuration Locking', 'Status LED', and 'Port'. The 'Database Endianness' is set to 'Little Endian', 'Default Network Protocol' is set to 'Automatic', and 'Auto Run' is checked.

- Database Little Endian
- Default Network auf Automatik
- AutoRUN aktiv!

Steckkartenmodul CM-PGW

Zum kontrollieren, ob die Werte am Modbus ankommen, kann die Database per USB angezeigt werden:

The screenshot shows the PicoPort software interface. On the left, a tree view shows the device 'PicoPort - CM08-PGW2' with sub-items for 'Internal Parameters' and 'Network Configuration Parameters'. The main area displays a 'Database' table with columns for 'Address' and data points from 0 to 160. The table is currently set to 'Values' view, 'Decimal' radix, and '16-Bit Signed' data type. The data points are as follows:

Address	0	2	4	6	8	10	12	14
0	2	2	1	1	1	0	0	0
16	0	2	2	0	0	0	80	150
32	15	101	50	101	2	0	0	0
48	0	10	30	1	25	-5	0	20
64	40	1	5	3	5	-5	15	30
80	70	100	60	50	99	15	3	1
96	120	0	3	99	5	1	10	50
112	30	101	0	5	0	0	1	100
128	0	8	0	0	80	96	0	0
144	1	1	1	7	0	1	7	0
160	55	45	99	65	65	0	3	0

- Die Werte können auch per Anklicken geändert werden (werden auch zum Regler gesendet).
- Wenn der Regler keine Daten mehr liefert, können auch Werte reingeschrieben werden und es wird am BACNET aktualisiert.

Lieferumfang:

SCHNEID Steckkartenmodul CM-PGW

Technische Daten:

Intrastat Nummer:	8537.10.91.90
Ursprungsland	EU/AT
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	37x65x8
Gewicht (in kg)	0,012
Schutzart	IP-00
Umgebungstemperatur	0°C....+40°C
Betriebsspannung	5VDC
Leistungsaufnahme	75mA
Max.Baudrate	115200 Bit/s
Anschlussart	Stiftleisten für Basismodul
Montageart	Steckkartenmodul
Betriebsdauer	Dauerbetrieb
Verschmutzungsgrad	2